

## Universal Time Commander (1-Kanal)



Art.-Nr.: 50389

Kurz-Bez.: UTC

Mit dem DOMINOSWISS Universal Time Commander (UTC) lassen sich beliebig viele Storen, Markisen, Lichtquellen u.ä. via Zeitfunktion, Helligkeit und/oder Temperatur automatisieren. Durch den integrierten Wochenplan lassen sich für jeden einzelnen Tag beliebig viele Zeiten mit entsprechenden Befehlen programmieren (AUF, AB, Favoritenposition, Beschattungsposition, etc.). Durch das blau beleuchtete Display sind sämtliche Einstellungen rasch getätigt. Die Zeitautomatik bzw. Sensoriken können zu jedem beliebigen Zeitpunkt per Tastendruck ausgeschaltet und eingeschaltet werden. Die Befehle der Sensoriken (Helligkeit, Temperatur) lassen sich unterdrücken, sodass z.B. am Wochenende die Helligkeitssteuerung automatisch deaktiviert und am Montag Morgen reaktiviert wird. Der Temperaturtaste ermöglicht das rasche Aktivieren/Deaktivieren der Temperaturfunktion. Der UTC lässt sich mittels der AUF-, AB-, Favoriten-Taste wie ein 1-Kanal-Sender FS1 verwenden, kann perfekt in eine FELLER EDIZIOdue-Schalterkombination integriert werden und kann mittels optionalem Netzteil dauerhaft vom Stromnetz gespeisen werden und ist so unabhängig von der Batteriespeisung.

### Technische Daten

Frequenzbereich	868 MHz
Energieversorgung	3 V Lithium Batterie Typ CR2032
Batterielebensdauer	ca. 5 Jahre
Umgebungstemperatur	Raumtemperatur
Abmessungen	59 x 59 x 15 mm
Gewicht	ca. 30 Gramm
Lieferumfang	1 Universal Time Commander 1 Halterung für die Wandmontage 1 Fixierstift zur Fix-Montage in der Halterung
Schutzart	IP20
Konformität	CE
Herstellungsland	Schweiz

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Automatisierung nach Zeit (Timerfunktion)
- ✓ Automatisierung nach Helligkeit (Sonne und/oder Dämmerung)
- ✓ Automatisierung nach Temperatur
- ✓ Anzeige der aktuellen Temperatur im Display
- ✓ Intuitive und bequeme Einstellung über beleuchtetes Display
- ✓ In Feller EDIZIOdue-Kombination integrierbar
- ✓ Batteriebetrieb und/oder Anschluss an einen optionalen Unterputz-Netzadapter
- ✓ Sowohl mit der DOMINOSWISS MX-Serie für Storen, Markisen und Fenster, wie auch mit der LX-Serie für Lichtquellen und geschaltete Steckdosen kompatibel
- ✓ Sehr schnell in ein bereits bestehendes DOMINOSWISS-System integrierbar und bringt durch die vielen Möglichkeiten einen grossen Komfortgewinn und mehr Sicherheit
- ✓ Fix montierbar mittels Fixierstift